

Índice

AN024 - Procedura di aggiornamento firmware su A1-HMI-QC104	3
0.1 Introduzione	3
0.2 Aggiornamento tramite TeraTerm	4
0.3 Aggiornamento tramite Firmwaredownloader	5
0.4 Aggiornamento tramite MMC/SD	7
0.5 Verifica	8

AN024 - Procedura di aggiornamento firmware su A1-HMI-QC104



Documento:	AN024		
Descrizione:	Procedura di aggiornamento firmware su A1-HMI-QC104		
Redattore:	Riccardo Furlato		
Approvatore:	Gabriele Bazzi		
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/appnote/an024		
Lingua:	Italiano		
Release documento	Descrizione	Note	Data
01	Nuovo manuale	Valido dalla release hardware 03, e dalla release firmware QC104-xx.5.1	10/02/2015
02	Fix	Corrette info per attivare il modo BOOT	09/07/2020

0.1 Introduzione

L'aggiornamento del firmware può essere eseguito senza pregiudicare il funzionamento del software applicativo. E' buona regola comunque avere a disposizione il software applicativo e i dati della macchina salvati in un file in modo da poter eventualmente ripristinarne il funzionamento.

L'operazione si può effettuare in tre modi:

- [tramite il programma TeraTerm](#)
- [tramite l'applicazione QEM, denominata Firmwaredownloader](#)
- [tramite MMC/SD](#)

0.2 Aggiornamento tramite TeraTerm


1. Scaricare e installare il [TeraTerm](#).
2. Collegare il PC alla porta PROG dello strumento con l'interfaccia IQ009 utilizzata anche per la normale programmazione con Qview.
3. Tenere premuto il tastino BOOT e, contemporaneamente, accendere il terminale.
4. Si accende solamente il LED GIALLO STOP (la CPU si trova in stato di BOOT).
5. Avviare il programma Tera Term Pro e impostare sulla finestra di dialogo iniziale una connessione seriale con il numero della COM utilizzata per la comunicazione (l'interfaccia IQ009 viene collegata ad una porta USB del PC. Il PC assegna all'interfaccia un numero COM. E' possibile conoscere questo numero dal "Pannello di controllo" del PC).
6. Impostare dal menù "Setup-Serial Port" le seguenti impostazioni:

Port:	COM utilizzata
Baud rate:	115200
Data:	8 bit
Parity:	none
Stop:	1 bit
Flow control:	Xon/Xoff
Transmit delay	
	0 msec/char
	0 msec/line


7. Inviando un carattere " * " la CPU dovrebbe rispondere con " ?* " e significa che la comunicazione è stabilita. Se questo non succede si deve controllare il cavo oppure verificare che non ci siano altri programmi che stanno utilizzando la stessa porta di comunicazione seriale del PC.
8. Inviare la stringa " E* " per cancellare il firmware presente nella CPU.
9. La CPU, dopo qualche secondo, invia la risposta " e* ".
10. Inviare la stringa " F " e selezionare dal menù "File-Send file..." il file <firmware>.a21 (file fornito con queste istruzioni). In questo modo inizierà il download del firmware.
11. Alla fine del trasferimento inviare il carattere " * ".
12. La CPU, dopo qualche secondo, risponderà con " OK firmware stored ".
13. Ora si può spegnere e riaccendere il terminale.

0.3 Aggiornamento tramite Firmwaredownloader


1. Installare [QWorkBench](#).
2. Collegare il PC al terminale tramite l'interfaccia IQ009.
3. Avviare il Firmware downloader che si trova in QEM - QWorkBench - Utilities - Firmwaredownloader.
4. Impostare la COM nella *COM Port Number*.



5. Selezionare il file del firmware (con estensione .a21).
6. Tenere premuto il tastino BOOT e, contemporaneamente, accendere il terminale.
7. Si accende solamente il LED GIALLO STOP (il terminale si trova in stato di BOOT).
8. Premere Start.



9. Attendere fine del trasferimento.




0.4 Aggiornamento tramite MMC/SD

1. Il file contenente il nuovo firmware per esempio qc104-03.5.4.a21 deve essere rinominato in `firmware.a21`
2. Formattare la MMC/SD e copiare il file `firmware.a21` al suo interno
3. Spegnerlo lo strumento.
4. Inserire la MMC/SD come indicato sulla serigrafia nell'immagine (La MMC/SD rimane sporgente).



5. Accendere lo strumento con il pulsante **BOOT** premuto



6. Il led **STATE** si accende ed inizia a lampeggiare, mentre il display rimane spento. Il led **STATE** lampeggia finchè non sarà terminato l'aggiornamento (1 minuto circa).
7. Alla fine dell'aggiornamento lo strumento si riavvia automaticamente.
8. Spegnerlo lo strumento ed estrarre la MMC/SD

0.5 Verifica

1. Accendere lo strumento

2. Premere il pulsante **B00T**



per 3 secondi o premere contemporaneamente i tasti **F2**



+ **F4**



+ **F6**



per accedere al **Setup**.

3. Compare la seguente pagina di SETUP:




4. Premere **esc**



nella tastiera virtuale

pagina **DOWNLOAD**

per uscire dalla



5. Selezionare **Info** dal menù utilizzando le frecce




della tastiera virtuale, quindi premere il

tasto **Enter**



per visualizzare la funzione selezionata.

6. Verrà visualizzata la pagina **Info**.



7. Verificare che **FW ver.....**: corrisponda alla versione firmware appena caricata.

8. Premere **esc**



ed usando la tastiera virtuale portarsi sulla voce di menù **Exit** e premere **Enter**



per uscire dal SETUP.