

Sommario

Composizione bus gamma D2	3
SLOT 3 (H1-I32)	3
Diagnostica	3
SLOT 4 (H1-P32)	4
Diagnostica	5
SLOT 5 (H1-I32)	6
Diagnostica	7
SLOT 6 (H1-P32)	8
Diagnostica	9


Composizione bus gamma D2

SLOT 3 (H1-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+12V	OUT 12Volt			1	1B	+12V	OUT 12Volt	
	2	2A	0V	0V out 12V			2	2B	0V	0V out 12V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP17		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP33
	5	4A	I2		X.INP18		5	4B	I18		X.INP34
	6	5A	I3		X.INP19		6	5B	I19		X.INP35
	7	6A	I4		X.INP20		7	6B	I20		X.INP36
	8	7A	I5		X.INP21		8	7B	I21		X.INP37
	9	8A	I6		X.INP22		9	8B	I22		X.INP38
	10	9A	I7	X.INP23	10		9B	I23	X.INP39		
11	10A	I8	X.INP24	11	10B	I24	X.INP40				
12					12						
13	11A	+12V	OUT 12Volt		13	11B	+12V	OUT 12Volt			
14	12A	0	0V out 12V		14	12B	0	0V out 12V			
15					15						
16	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP25	16	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP41		
17	14A	I10		X.INP26	17	14B	I26		X.INP42		
18	15A	I11		X.INP27	18	15B	I27		X.INP43		
19	16A	I12		X.INP28	19	16B	I28		X.INP44		
20	17A	I13		X.INP29	20	17B	I29		X.INP45		
	18A	I14		X.INP30		18B	I30		X.INP46		
	19A	I15	X.INP31		19B	I31	X.INP47				
	20A	I16	X.INP32		20B	I32	X.INP48				

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP17
	2	X.INP18
	3	X.INP19
	4	X.INP20
	5	X.INP21
	6	X.INP22
	7	X.INP23
	8	X.INP24
	9	X.INP25
	10	X.INP26
	11	X.INP27
	12	X.INP28
	13	X.INP29
	14	X.INP30
	15	X.INP31
	16	X.INP32
	17	X.INP33
	18	X.INP34
	19	X.INP35
	20	X.INP36
	21	X.INP37
	22	X.INP38
	23	X.INP39
	24	X.INP40
	25	X.INP41
	26	X.INP42
	27	X.INP43
	28	X.INP44
	29	X.INP45
	30	X.INP46
	31	X.INP47
	32	X.INP48




SLOT 4 (H1-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-				2	2B	V-			
	3	3A	O1	Digital outputs	X.OUT17		3	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT33	
	4	4A	O2		X.OUT18		4	4B	O18		X.OUT34	
	5	5A	O3		X.OUT19		5	5B	O19		X.OUT35	
	6	6A	O4		X.OUT20		6	6B	O20		X.OUT36	
	7	7A	O5		X.OUT21		7	7B	O21		X.OUT37	
	8	8A	O6		X.OUT22		8	8B	O22		X.OUT38	
	9	9A	O7		X.OUT23		9	9B	O23		X.OUT39	
	10	10A	O8		X.OUT24		10	10B	O24		X.OUT40	
	11	8A	O6	Digital outputs	X.OUT22		11	8B	O22	X.OUT38		
	12	9A	O7		X.OUT23		12	9B	O23	X.OUT39		
	13	10A	O8		X.OUT24		13	10B	O24	X.OUT40		
	14						14					
	15	11A	V+		Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	16	12A	V-					16	12B	V-		
	17	13A	O9		Digital inputs (PNP)		X.OUT25	17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT41
	18	14A	O10				X.OUT26	18	14B	O26		X.OUT42
	19	15A	O11	X.OUT27			19	15B	O27	X.OUT43		
	20	16A	O12	X.OUT28			20	16B	O28	X.OUT44		
	17A	O13	X.OUT29			17B	O29	X.OUT45				
	18A	O14	X.OUT30			18B	O30	X.OUT46				
	19	19A	O15	X.OUT31		19	19B	O31	X.OUT47			
	20	20A	O16	X.OUT32		20	20B	O32	X.OUT48			

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.OUT17
	2	X.OUT18
	3	X.OUT19
	4	X.OUT20
	5	X.OUT21
	6	X.OUT22
	7	X.OUT23
	8	X.OUT24
	9	X.OUT25
	10	X.OUT26
	11	X.OUT27
	12	X.OUT28
	13	X.OUT29
	14	X.OUT30
	15	X.OUT31
	16	X.OUT32
	17	X.OUT33
	18	X.OUT34
	19	X.OUT35
	20	X.OUT36
	21	X.OUT37
	22	X.OUT38
	23	X.OUT39
	24	X.OUT40
	25	X.OUT41
	26	X.OUT42
	27	X.OUT43
	28	X.OUT44
	29	X.OUT45
	30	X.OUT46
	31	X.OUT47
	32	X.OUT48




SLOT 5 (H1-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+12V	OUT 12Volt			1	1B	+12V	OUT 12Volt	
	2	2A	0V	0V out 12V			2	2B	0V	0V out 12V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP17		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP33
	5	4A	I2		X.INP18		5	4B	I18		X.INP34
	6	5A	I3		X.INP19		6	5B	I19		X.INP35
	7	6A	I4		X.INP20		7	6B	I20		X.INP36
	8	7A	I5		X.INP21		8	7B	I21		X.INP37
	9	8A	I6		X.INP22		9	8B	I22		X.INP38
	10	9A	I7		X.INP23		10	9B	I23		X.INP39
	11	10A	I8		X.INP24		11	10B	I24		X.INP40
	12						12				
	13						13				
	14						14				
	15	11A	+12V	OUT 12Volt			15	11B	+12V	OUT 12Volt	
	16	12A	0	0V out 12V			16	12B	0	0V out 12V	
	17	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP25		17	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP41
	18	14A	I10		X.INP26		18	14B	I26		X.INP42
	19	15A	I11		X.INP27		19	15B	I27		X.INP43
	20	16A	I12		X.INP28		20	16B	I28		X.INP44
	17	17A	I13		X.INP29		17	17B	I29		X.INP45
	18	18A	I14		X.INP30		18	18B	I30		X.INP46
	19	19A	I15		X.INP31		19	19B	I31		X.INP47
	20	20A	I16		X.INP32		20	20B	I32		X.INP48

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP17
	2	X.INP18
	3	X.INP19
	4	X.INP20
	5	X.INP21
	6	X.INP22
	7	X.INP23
	8	X.INP24
	9	X.INP25
	10	X.INP26
	11	X.INP27
	12	X.INP28
	13	X.INP29
	14	X.INP30
	15	X.INP31
	16	X.INP32
	17	X.INP33
	18	X.INP34
	19	X.INP35
	20	X.INP36
	21	X.INP37
	22	X.INP38
	23	X.INP39
	24	X.INP40
	25	X.INP41
	26	X.INP42
	27	X.INP43
	28	X.INP44
	29	X.INP45
	30	X.INP46
	31	X.INP47
	32	X.INP48




SLOT 6 (H1-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	2	2A	V-				2	2B	V-		
	3	3A	O1	Digital outputs	X.OUT17		3	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT33
	4	4A	O2		X.OUT18		4	4B	O18		X.OUT34
	5	5A	O3		X.OUT19		5	5B	O19		X.OUT35
	6	6A	O4		X.OUT20		6	6B	O20		X.OUT36
	7	7A	O5		X.OUT21		7	7B	O21		X.OUT37
	8	8A	O6		X.OUT22		8	8B	O22		X.OUT38
	9	9A	O7		X.OUT23		9	9B	O23		X.OUT39
	10	10A	O8		X.OUT24		10	10B	O24		X.OUT40
	11						11				
	12						12				
	13						13				
	14						14				
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	16	12A	V-				16	12B	V-		
	17	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT25		17	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT41
	18	14A	O10		X.OUT26		18	14B	O26		X.OUT42
	19	15A	O11		X.OUT27		19	15B	O27		X.OUT43
	20	16A	O12		X.OUT28		20	16B	O28		X.OUT44
		17A	O13		X.OUT29			17B	O29		X.OUT45
		18A	O14		X.OUT30			18B	O30		X.OUT46
		19A	O15		X.OUT31			19B	O31		X.OUT47
		20A	O16		X.OUT32			20B	O32		X.OUT48

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.OUT17
	2	X.OUT18
	3	X.OUT19
	4	X.OUT20
	5	X.OUT21
	6	X.OUT22
	7	X.OUT23
	8	X.OUT24
	9	X.OUT25
	10	X.OUT26
	11	X.OUT27
	12	X.OUT28
	13	X.OUT29
	14	X.OUT30
	15	X.OUT31
	16	X.OUT32
	17	X.OUT33
	18	X.OUT34
	19	X.OUT35
	20	X.OUT36
	21	X.OUT37
	22	X.OUT38
	23	X.OUT39
	24	X.OUT40
	25	X.OUT41
	26	X.OUT42
	27	X.OUT43
	28	X.OUT44
	29	X.OUT45
	30	X.OUT46
	31	X.OUT47
	32	X.OUT48



Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.