

Sommario


Composizione bus gamma G5	3
SLOT 3 (H1-CV_)	3
Diagnostica	3
SLOT 4 (H1-AI_)	3
Diagnostica	4
SLOT 5 (H1-I32)	4
Diagnostica	5
SLOT 6 (H1-PV2)	6
Diagnostica	7

Composizione bus gamma G5

SLOT 3 (H1-CV_)

A Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+12V	OUT 12Volt		1	1B	+12V	OUT 12Volt
	2	2A	0V	0V out 12V		2	2B	0V	0V out 12V
	3	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT01	3	3B	PHA 2	Encoder 2
	4	4A	-	-		4	4B	-	-
	5	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT01	5	5B	PHB 2	Encoder 2
	6	6A	-	-		6	6B	-	-
	7	7A	Z1	Encoder 1	X.INP09	7	7B	Z2	Encoder 2
	8	8A	-	-		8	8B	-	-
	9	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP01	9	9B	I5	Digital inputs (PNP)
	10	10A	I2		X.INP02	10	10B	I6	
	11	11A	I3		X.INP03	11	11B	I7	
	12	12A	I4		X.INP04	12	12B	I8	
	13	13A	COM 1	Common		13	13B	COM 2	Common
	14	14A	O1	Digital outputs	X.OUT01	14	14B	O5	Digital outputs
	15	15A	O2		X.OUT02	15	15B	O6	
	16	16A	O3		X.OUT03	16	16B	O7	
	17	17A	O4		X.OUT04	17	17B	O8	
	18	18A	-	-		18	18B	-	-
	19	19A	GAO (0V)	Analog output 1		19	19B	GAO (0V)	Analog output 1
	20	20A	AO 1		X.AN01	20	20B	AO 2	


Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP01
	2	X.INP02
	3	X.INP03
	4	X.INP04
	5	X.INP05
	6	X.INP06
	7	X.INP07
	8	X.INP08
	9	X.INP09
	10	X.INP10
	17	X.OUT01
	18	X.OUT02
	19	X.OUT03
	20	X.OUT04
	21	X.OUT05
	22	X.OUT06
	23	X.OUT07
	24	X.OUT08
	25	X.CNT01
	26	X.CNT02

SLOT 4 (H1-AI_)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	Vref	Analog input 1			1	1B	+12V	OUT 12 Volt	
	2	2A	AI1		X.AI01		2	2B	0V	0V OUT 12 Volt	
	3	3A	Sel. V.				3	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP17
	4	4A	Sel. C.				4	4B	I18		X.INP18
	5	5A	GAI (0V)				5	5B	I19		X.INP19
	6	6A	Vref		6		6B	I20	X.INP20		
	7	7A	AI2	X.AI02	7		7B	I21	X.INP21		
	8	8A	Sel. V.	Analog input 2			8	8B	I22		X.INP22
	9	9A	Sel. C.				9	9B	I23		X.INP23
	10	10A	GAI (0V)				10	10B	I24		X.INP24
11	11A	Vref			11	11B	+12V	OUT 12 Volt			
12	12A	AI3	X.AI03	12	12B	0V	0V OUT 12 Volt				
	13	13A	Sel. V.	Analog input 3			13	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP25
	14	14A	Sel. C.)				14	14B	I26		X.INP26
	15	15A	GAI (0V)				15	15B	I27		X.INP27
	16	16A	Vref				16	16B	I28		X.INP28
	17	17A	AI4	X.AI04	17		17B	I29	X.INP29		
	18	18A	Sel. V.	Analog input 4			18	18B	I30	X.INP30	
	19	19A	Sel. C.				19	19B	I31	X.INP31	
	20	20A	GAI (0V)				20	20B	I32	X.INP32	

Diagnostica


DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.AI01
	2	X.AI02
	3	X.AI03
	4	X.AI04
	9	X.INP17
	10	X.INP18
	11	X.INP19
	12	X.INP20
	13	X.INP21
	14	X.INP22
	15	X.INP23
	16	X.INP24
	17	X.INP25
	18	X.INP26
	19	X.INP27
	20	X.INP28
	21	X.INP29
	22	X.INP30
	23	X.INP31
	24	X.INP32

SLOT 5 (H1-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+12V	OUT 12Volt			1	1B	+12V	OUT 12Volt	
	2	2A	0V	0V out 12V			2	2B	0V	0V out 12V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP33		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP49
	5	4A	I2		X.INP34		5	4B	I18		X.INP50
	6	5A	I3		X.INP35		6	5B	I19		X.INP51
	7	6A	I4		X.INP36		7	6B	I20		X.INP52
	8	7A	I5		X.INP37		8	7B	I21		X.INP53
	9	8A	I6		X.INP38		9	8B	I22		X.INP54
	10	9A	I7		X.INP39		10	9B	I23		X.INP55
	11	10A	I8		X.INP40		11	10B	I24		X.INP56
	12						12				
	13						13				
	14						14				
	15	11A	+12V	OUT 12Volt			15	11B	+12V	OUT 12Volt	
	16	12A	0	0V out 12V			16	12B	0	0V out 12V	
	17	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP41		17	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP57
	18	14A	I10		X.INP42		18	14B	I26		X.INP58
	19	15A	I11		X.INP43		19	15B	I27		X.INP59
	20						20				
		16A	I12	Digital inputs (PNP)	X.INP44			16B	I28	Digital inputs (PNP)	X.INP60
		17A	I13		X.INP45			17B	I29		X.INP61
		18A	I14		X.INP46			18B	I30		X.INP62
		19A	I15		X.INP47			19B	I31		X.INP63
		20A	I16		X.INP48			20B	I32		X.INP64

Diagnostica


DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP33
	2	X.INP34
	3	X.INP35
	4	X.INP36
	5	X.INP37
	6	X.INP38
	7	X.INP39
	8	X.INP40
	9	X.INP41
	10	X.INP42
	11	X.INP43
	12	X.INP44
	13	X.INP45
	14	X.INP46
	15	X.INP47
	16	X.INP48
	17	X.INP49
	18	X.INP50
	19	X.INP51
	20	X.INP52
	21	X.INP53
	22	X.INP54
	23	X.INP55
	24	X.INP56
	25	X.INP57
	26	X.INP58
	27	X.INP59
	28	X.INP60
	29	X.INP61
	30	X.INP62
	31	X.INP63
	32	X.INP64



SLOT 6 (H1-PV2)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	2	2A	V-				2	2B	V-		
	3	3A	AO1	Analog outputs	X.AN03		3	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT31
	4	4A	AO2		X.AN04		4	4B	O18		X.OUT32
	5	5A	O3	X.OUT17	5		5B	O19	X.OUT33		
	6	6A	O4	X.OUT18	6		6B	O20	X.OUT34		
	7	7A	O5	X.OUT19	7		7B	O21	X.OUT35		
	8	8A	O6	X.OUT20	8		8B	O22	X.OUT36		
	9	9A	O7	X.OUT21	9		9B	O23	X.OUT37		
	10	10A	O8	X.OUT22	10		10B	O24	X.OUT38		
	11	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			11	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc	
	12	12A	V-				12	12B	V-		
	13	13A	O9	X.OUT23	13		13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT39	
	14	14A	O10	X.OUT24	14		14B	O26		X.OUT40	
	15	15A	O11	X.OUT25	15		15B	O27		X.OUT41	
	16	16A	O12	X.OUT26	16		16B	O28		X.OUT42	
	17	17A	O13	X.OUT27	17		17B	O29		X.OUT43	
	18	18A	O14	X.OUT28	18		18B	O30		X.OUT44	
	19	19A	O15	X.OUT29	19		19B	O31		X.OUT45	
	20	20A	O16	X.OUT30	20		20B	O32		X.OUT46	

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.OUT17
	2	X.OUT18
	3	X.OUT19
	4	X.OUT20
	5	X.OUT21
	6	X.OUT22
	7	X.OUT23
	8	X.OUT24
	9	X.OUT25
	10	X.OUT26
	11	X.OUT27
	12	X.OUT28
	13	X.OUT29
	14	X.OUT30
	15	X.OUT31
	16	X.OUT32
	17	X.OUT33
	18	X.OUT34
	19	X.OUT35
	20	X.OUT36
	21	X.OUT37
	22	X.OUT38
	23	X.OUT39
	24	X.OUT40
	25	X.OUT41
	26	X.OUT42
	27	X.OUT43
	28	X.OUT44
	29	X.OUT45
	30	X.OUT46

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.