

Sommario


Composizione bus gamma MP	3
SLOT 3 (H1-CV_)	3
Diagnostica	3
SLOT 4 (H1-DP1)	3
Diagnostica	4
SLOT 5 (H1-I32)	5
Diagnostica	6
SLOT 6 (H1-P32)	7
Diagnostica	8

Composizione bus gamma MP

SLOT 3 (H1-CV_)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address		
	1	1A	+12V	OUT 12Volt			1	1B	+12V	OUT 12Volt			
	2	2A	0V	0V out 12V			2	2B	0V	0V out 12V			
	3	3A	PHA 1	Encoder 1	X.CNT01		3	3B	PHA 2	Encoder 2	X.CNT02		
	4	4A	-	-			4	4B	-	-			
	5	5A	PHB 1	Encoder 1	X.CNT01		5	5B	PHB 2	Encoder 2	X.CNT02		
	6	6A	-	-			6	6B	-	-			
	7	7A	Z1	Encoder 1	X.INP49		7	7B	Z2	Encoder 2	1.INP50		
	8	8A	-	-			8	8B	-	-			
	9	9A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP01		9	9B	I5	Digital inputs (PNP)	X.INP05		
	10	10A	I2		X.INP02		10	10B	I6		X.INP06		
	11	11A	I3		X.INP03		11	11B	I7		X.INP07		
	12	12A	I4		X.INP04		12	12B	I8		X.INP08		
	13	13A	COM 1	Common			13	13B	COM 2	Common			
	14	14A	O1	Digital outputs	X.OUT01		14	14B	O5	Digital outputs	X.OUT05		
	15	15A	O2		X.OUT02		15	15B	O6		X.OUT06		
	16	16A	O3		X.OUT03		16	16B	O7		X.OUT07		
	17	17A	O4		X.OUT04		17	17B	O8		X.OUT08		
		18	18A	-	-				18	18B	-	-	
		19	19A	GAO (0V)	Analog output 1				19	19B	GAO (0V)	Analog output 1	
		20	20A	AO 1			X.AN01		20	20B	AO 2		X.AN02

Diagnostica


DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP01
	2	X.INP02
	3	X.INP03
	4	X.INP04
	5	X.INP05
	6	X.INP06
	7	X.INP07
	8	X.INP08
	9	X.INP49
	10	X.INP50
	17	X.OUT01
	18	X.OUT02
	19	X.OUT03
	20	X.OUT04
	21	X.OUT05
	22	X.OUT06
	23	X.OUT07
	24	X.OUT08
	25	X.CNT01
	26	X.CNT02

SLOT 4 (H1-DP1)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	+12V	OUT 12Volt	
	2	2A	V-				2	2B	0V	0V out 12V	
	3						3				
	4	3A	O1	Digital outputs (PNP)	X.OUT17		4	3B	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP17
	5	4A	O2		X.OUT18		5	4B	I2		X.INP18
	6	5A	O3		X.OUT19		6	5B	I3		X.INP19
	7	6A	O4		X.OUT20		7	6B	I4		X.INP20
	8	7A	O5		X.OUT21		8	7B	I5		X.INP21
	9	8A	O6		X.OUT22		9	8B	I6		X.INP22
	10	9A	O7		X.OUT23		10	9B	I7		X.INP23
	11	10A	O8		X.OUT24		11	10B	I8		X.INP24
	12				12						
	13				13						
	14				14						
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	+12V	OUT 12Volt	
	16	12A	V-				16	12B	0	0V out 12V	
	17				17						
	18	13A	O9	Digital outputs (PNP)	X.OUT25		18	13B	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP25
	19	14A	O10		X.OUT26		19	14B	I10		X.INP26
	20	15A	O11		X.OUT27		20	15B	I12		X.INP27
	16A	O12	X.OUT28			16B	I13	X.INP28			
	17A	O13	X.OUT29			17B	I14	X.INP29			
	18A	O14	X.OUT30			18B	I15	X.INP30			
	19A	O15	X.OUT31			19B	I16	X.INP31			
	20A	O16	X.OUT32			20B	I17	X.INP32			

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP17
	2	X.INP18
	3	X.INP19
	4	X.INP20
	5	X.INP21
	6	X.INP22
	7	X.INP23
	8	X.INP24
	9	X.INP25
	10	X.INP26
	11	X.INP27
	12	X.INP28
	13	X.INP29
	14	X.INP30
	15	X.INP31
	16	X.INP32
	17	X.OUT17
	18	X.OUT18
	19	X.OUT19
	20	X.OUT20
	21	X.OUT21
	22	X.OUT22
	23	X.OUT23
	24	X.OUT24
	25	X.OUT25
	26	X.OUT26
	27	X.OUT27
	28	X.OUT28
	29	X.OUT29
	30	X.OUT30
	31	X.OUT31
	32	X.OUT32




SLOT 5 (H1-I32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1	1A	+12V	OUT 12Volt			1	1B	+12V	OUT 12Volt	
	2	2A	0V	0V out 12V			2	2B	0V	0V out 12V	
	3						3				
	4	3A	I1	Digital inputs (PNP)	X.INP09		4	3B	I17	Digital inputs (PNP)	X.INP17
	5	4A	I2		X.INP10		5	4B	I18		X.INP18
	6	5A	I3		X.INP11		6	5B	I19		X.INP19
	7	6A	I4		X.INP12		7	6B	I20		X.INP20
	8	7A	I5		X.INP13		8	7B	I21		X.INP21
	9	8A	I6		X.INP14		9	8B	I22		X.INP22
	10	9A	I7		X.INP15		10	9B	I23		X.INP23
	11	10A	I8		X.INP16		11	10B	I24		X.INP24
	12						12				
	13						13				
	14						14				
	15	11A	+12V	OUT 12Volt			15	11B	+12V	OUT 12Volt	
	16	12A	0	0V out 12V			16	12B	0	0V out 12V	
	17	13A	I9	Digital inputs (PNP)	X.INP17		17	13B	I25	Digital inputs (PNP)	X.INP25
	18	14A	I10		X.INP18		18	14B	I26		X.INP26
	19	15A	I11		X.INP19		19	15B	I27		X.INP27
	20	16A	I12		X.INP20		20	16B	I28		X.INP28
	17	17A	I13		X.INP21		17	17B	I29		X.INP29
	18	18A	I14		X.INP22		18	18B	I30		X.INP30
	19	19A	I15		X.INP23		19	19B	I31		X.INP31
	20	20A	I16		X.INP24		20	20B	I32		X.INP32

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.INP09
	2	X.INP10
	3	X.INP11
	4	X.INP12
	5	X.INP13
	6	X.INP14
	7	X.INP15
	8	X.INP16
	9	X.INP17
	10	X.INP18
	11	X.INP19
	12	X.INP20
	13	X.INP21
	14	X.INP22
	15	X.INP23
	16	X.INP24
	17	X.INP25
	18	X.INP26
	19	X.INP27
	20	X.INP28
	21	X.INP29
	22	X.INP30
	23	X.INP31
	24	X.INP32
	25	X.INP33
	26	X.INP34
	27	X.INP35
	28	X.INP36
	29	X.INP37
	30	X.INP38
	31	X.INP39
	32	X.INP40




SLOT 6 (H1-P32)

A Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	B Side		Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address	
	1	1A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			1	1B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	2	2A	V-				2	2B	V-			
	3						3					
	4	3A	O1	Digital outputs	X.OUT09		4	3B	O17	Digital outputs)	X.OUT25	
	5	4A	O2		X.OUT10		5	4B	O18		X.OUT26	
	6	5A	O3		X.OUT11		6	5B	O19		X.OUT27	
	7	6A	O4		X.OUT12		7	6B	O20		X.OUT28	
	8	7A	O5		X.OUT13		8	7B	O21		X.OUT29	
	9							9				
	10	8A	O6		X.OUT14		10	8B	O22		X.OUT30	
	11	9A	O7		X.OUT15		11	9B	O23		X.OUT31	
	12	10A	O8	X.OUT16	12		10B	O24	X.OUT32			
	13						13					
	14						14					
	15	11A	V+	Voltage input 12÷28 Vdc			15	11B	V+	Voltage input 12÷28 Vdc		
	16	12A	V-				16	12B	V-			
	17						17					
	18	13A	O9	Digital inputs (PNP)	X.OUT17		18	13B	O25	Digital inputs (PNP)	X.OUT33	
	19	14A	O10		X.OUT18		19	14B	O26		X.OUT34	
	20	15A	O11		X.OUT19		20	15B	O27		X.OUT35	
		16A	O12		X.OUT20			16B	O28		X.OUT36	
		17A	O13		X.OUT21			17B	O29		X.OUT37	
		18A	O14		X.OUT22			18B	O30		X.OUT38	
		19A	O15	X.OUT23			19B	O31	X.OUT39			
		20A	O16	X.OUT24			20B	O32	X.OUT40			

Diagnostica

DIAGNOSTICA	Led n°	Risorsa HW
	1	X.OUT09
	2	X.OUT10
	3	X.OUT11
	4	X.OUT12
	5	X.OUT13
	6	X.OUT14
	7	X.OUT15
	8	X.OUT16
	9	X.OUT17
	10	X.OUT18
	11	X.OUT19
	12	X.OUT20
	13	X.OUT21
	14	X.OUT22
	15	X.OUT23
	16	X.OUT24
	17	X.OUT25
	18	X.OUT26
	19	X.OUT27
	20	X.OUT28
	21	X.OUT29
	22	X.OUT30
	23	X.OUT31
	24	X.OUT32
	25	X.OUT33
	26	X.OUT34
	27	X.OUT35
	28	X.OUT36
	29	X.OUT37
	30	X.OUT38
	31	X.OUT39
	32	X.OUT40



Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.