

Sommario

Composizione bus gamma E1 (G12)	3
Connettore CN4	3
Connettore CN5	3
Connettore CN6	3
Connettore CN7	4
Connettore CN8	4
Connettore CN9	4

Composizione bus gamma E1 (G12)

Connettore CN4

	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
	10	V+	Ingresso alim. Uscite (12÷28 Vdc)	
	11	O1	Uscita digitale 1	X.OUT01
	12	O2	Uscita digitale 2	X.OUT02
	13	O3	Uscita digitale 3	X.OUT03
	14	O4	Uscita digitale 4	X.OUT04
	15	V-	Ingresso alim. Uscite (0 Vdc)	
	16	V+	Ingresso alim. Uscite (12÷28 Vdc)	
	17	O5	Uscita digitale 5	X.OUT05
	18	O6	Uscita digitale 6	X.OUT06
	19	O7	Uscita digitale 7	X.OUT07
	20	O8	Uscita digitale 8	X.OUT08
	21	V-	Ingresso alim. Uscite (0 Vdc)	

Connettore CN5

	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
	22	V+	Ingresso alim. Uscite (12÷28 Vdc)	
	23	O9	Uscita digitale 9	X.OUT09
	24	O10	Uscita digitale 10	X.OUT10
	25	O11	Uscita digitale 11	X.OUT11
	26	O12	Uscita digitale 12	X.OUT12
	27	V-	Ingresso alim. Uscite (0 Vdc)	
	28	V+	Ingresso alim. Uscite (12÷28 Vdc)	
	29	O13	Uscita digitale 13	X.OUT13
	30	O14	Uscita digitale 14	X.OUT14
	31	O15	Uscita digitale 15	X.OUT15
	32	O16	Uscita digitale 16	X.OUT16
	33	V-	Ingresso alim. Uscite (0 Vdc)	

Connettore CN6

	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
	34	I1	Ingresso digitale 01	X.INP01
	35	I2	Ingresso digitale 02	X.INP02
	36	I3	Ingresso digitale 03	X.INP03
	37	I4	Ingresso digitale 04	X.INP04
	38	I5	Ingresso digitale 05	X.INP05
	39	I6	Ingresso digitale 06	X.INP06
	40	I7	Ingresso digitale 07	X.INP07
	41	I8	Ingresso digitale 08	X.INP08
	42	P1	Polarizzatore 1	
	43	I9	Ingresso digitale 09	X.INP09
	44	I10	Ingresso digitale 10	X.INP10
	45	I11	Ingresso digitale 11	X.INP11
	46	I12	Ingresso digitale 12	X.INP12
	47	I13	Ingresso digitale 13	X.INP13
	48	I14	Ingresso digitale 14	X.INP14
	49	I15	Ingresso digitale 15	X.INP15
	50	I16	Ingresso digitale 16	X.INP16
	51	P2	Polarizzatore 2	

Connettore CN7

Non presente

Connettore CN8

Non presente

Connettore CN9

	Pin	Nome	Descrizione	Indirizzo
	66A	AO1	Uscita analogica 1	X.AN01
	67A	GAO	Comune Uscite Analogiche	
	68A		n.c.	
	69A	Vref	Tensione di riferimento per ingresso analogico	
	70A	Sel.1 Corr.	Selezione ingresso 1 in corrente (* *)	
	71A	Sel.1 Volt	Selezione ingresso 1 in tensione (*)	
	72A	IA1	Ingresso analogico 1	X.AI01
	73A	GAI	Comune ingressi analogici	
	66B	AO2	Uscita analogica 2	X.AN02
	67B	GAO	Comune Uscite Analogiche	
	68B		n.c.	
	69B	Vref	Tensione di riferimento per ingresso analogico	
	70B	Sel.2 Corr.	Selezione ingresso 2 in corrente (* *)	
	71B	Sel.2 Volt	Selezione ingresso 2 in tensione (*)	
	72B	IA2	Ingresso analogico 1	X.AI02
	73B	GAI	Comune ingressi analogici	

(*) = Selezione 0 - 10 Volt ⇒ Collegare a GAI

(* *) = Selezione 0 - 20 mA ⇒ Collegare a GAI

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.