Sommario

AN034 - Procedura di aggiornamento applicativo con MMC per J1-P20	3
Premessa	4
Procedura	4

AN034 - Procedura di aggiornamento applicativo con MMC per J1-P20

Documento:	AN030			
Descrizione:	Procedura di aggiornamento applicativo con MMC per J1-P20			
Redattore:	Riccardo Furlato			
Approvatore	Gabriele Bazzi			
Link:	http://www.qem.eu/doku/doku.php/appnote/an034			
Lingua:	Italiano			
Release documento	Descrizione	Note	Data	
01	Nuovo manuale		27/05/2020	

Premessa

Prima di passare all'aggiornamento dell'applicativo da MMC ci sono alcune premesse da rispettare:

- La MMC deve essere formattata con un filesystem tipo FAT12, FAT16 o FAT32;
- Prima di copiare i files nella MMC è consigliato eseguirne una formattazione.
- Il file dev'essere nominato come: appqtp.bin

Procedura

- 1. Spegnere lo strumento.
- 2. Inserire la MMC/SD come indicato sulla serigrafia nell'immagine (la MMC rimane sporgente).



7. Compare la seguente schermata ad indicare che l'operazione è in corso



- 8. A operazione completata compare il messaggio SUCCESSFUL a indicare che l'operazione è andata a buon fine.
- 9. Se l'esecuzione della funzione non va a buon fine si spegne il led **POW** e inizia a lampeggiare il led **ERR**.

	SYSTEM FUNCTIONS	
	05 - Application upload from DEVICE Upload retentive data Configuration - Symbols error PLEASE TURN OFF AND TURN ON THE SYSTEM	Operation that originated the error It indicates the type of error occurred
10.	N.B.: In questo caso ripetere la procedura con attenzione dall'inizio e Premere il pulsante F1 per riavviare il sistema.	d eventualmente contattare l'Assistenza.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - https://wiki.qem.it/ Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.