


Sommario

CTD (contatore in indietro) 3

CTD (contatore in indietro)

Nome funzione	CTD_010
Versione funzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	compatibile

Raffigurazione grafica :



Ingressi / uscite :

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
CD	Normale	R , RW	F , B , W , L , S	Decremento contatore su fronte di salita
LD	Normale	R , RW	F , B , W , L , S	Caricamento contatore
PV	Normale	R , RW	B , W , L , S	Preselezione contatore
Q	Normale	W , RW	F , B , W , L , S	Stato contatore
CV	Normale	W , RW	B , W , L , S	Valore attuale contatore
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

Descrizione :

Il blocco funzionale Contatore di deconteggio conta all'indietro dal valore preimpostato sui fronti di salita dell'ingresso di deconteggio (CD). Quando il valore corrente (CV) è uguale a zero, il bit di uscita del contatore (Q) viene attivato. Il contatore resetta il valore corrente (CV) con il valore preimpostato (PV) quando l'ingresso di caricamento (LD) è attivo e smette di contare quando raggiunge lo zero.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.