

Sommario

@cnna@	Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo
	1	V+	Ingresso alimentazione uscite O1÷O4 (12÷28V dc)	
	2	O1	Uscita digitale 1	@slot@.OUT01
	3	O2	Uscita digitale 2	@slot@.OUT02
	4	O3	Uscita digitale 3	@slot@.OUT03
	5	O4	Uscita digitale 4	@slot@.OUT04
	6	V+	Ingresso alimentazione uscite O5÷O8(12÷28V dc)	
	7	O5	Uscita digitale 5	@slot@.OUT05
	8	O6	Uscita digitale 6	@slot@.OUT06
	9	O7	Uscita digitale 7	@slot@.OUT07
	10	O8	Uscita digitale 8	@slot@.OUT08
	11	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)	

@cnnb@	Morsetto	Simbolo	Descrizione	Indirizzo
	1	V+	Ingresso alimentazione uscite O9÷O12(12÷28V dc)	
	2	O9	Uscita digitale 9	@slot@.OUT09
	3	O10	Uscita digitale 10	@slot@.OUT10
	4	O11	Uscita digitale 11	@slot@.OUT11
	5	O12	Uscita digitale 12	@slot@.OUT12
	6	V+	Ingresso alimentazione uscite O13÷O16(12÷28V dc)	
	7	O13	Uscita digitale 13	@slot@.OUT13
	8	O14	Uscita digitale 14	@slot@.OUT14
	9	O15	Uscita digitale 15	@slot@.OUT15
	10	O16	Uscita digitale 16	@slot@.OUT16
	11	V-	Ingresso alimentazione uscite (0V dc)	

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.