


Sommario

TV (impulso prolungato) 3

TV (impulso prolungato)

Nome funzione	TV_010
Versione funzione	1.0
Stato funzione	stabile
Compatibilità con IEC61131-3	non compatibile

Raffigurazione grafica :**Ingressi / uscite :**

Nome	Gruppo appartenenza	Accesso	Tipi di dati	Descrizione
EN	Power Flow sinistro			IEC1131-3 enable input
IN	Normale	R, RW	F, B, W, L, S	Attivazione temporizzatore su fronte di salita
PT	Normale	R, RW	B, W, L, S	Preselezione temporizzatore in millisecondi
R	Normale	R, RW	F, B, W, L, S	Reset blocco ladder
Q	Normale	W, RW	F, B, W, L, S	Stato risultante dell'elaborazione funzione
ET	Normale	W, RW	B, W, L, S	Valore temporizzatore
ENO	Power Flow destro			IEC1131-3 enable output

Descrizione :

L'uscita (Q), del blocco funzionale TV è a uno quando l'ingresso di attivazione (IN) è a uno. L'uscita (Q) viene resettata quando il tempo impostato, relativo alla durata dell'impulso, è trascorso completamente. Oppure quando va a uno l'ingresso di reset (R).

La temporizzazione non viene influenzata se l'ingresso (IN) dallo stato logico uno passa allo stato logico zero (automantenimento).

Se si verifica però un successivo cambio di stato dell'ingresso (IN) da zero a uno durante la temporizzazione, il temporizzatore viene riavviato con il valore di tempo nominale: riavvio.

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.