


Sommario

Composizione bus gamma TE	3
SLOT 3 (H1-TT0)	3
SLOT 4 (H1-TT0)	3
SLOT 5 (H1-TT0)	3
SLOT 6 (H1-I16)	4
SLOT 7 (H1-P16)	4


Composizione bus gamma TE

SLOT 3 (H1-TT0)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	COM1	Digital output 1-8 common voltage (12÷28 dc volts)	
	2A	O1	Digital output 1	X.OUT01
	3A	O2	Digital output 2	X.OUT02
	4A	O3	Digital output 3	X.OUT03
	5A	PE	Earth	
	6A	TC1+	Thermocouple 1 positive input	X.AI01
	7A	TC1-	Thermocouple 1 negative input	
	8A	TC2+	Thermocouple 2 positive input	X.AI02
	9A	TC2-	Thermocouple 2 negative input	
	1B	I1	Digital input I1	X.INP01
	2B	I2	Digital input I2	X.INP02
	3B	I3	Digital input I3	X.INP03
	4B	O4	Digital output 4	X.OUT04
	5B	PE	Earth	
	6B	TC3+	Thermocouple 3 positive input	X.AI03
	7B	TC3-	Thermocouple 3 negative input	
	8B	TC4+	Thermocouple 4 positive input	X.AI04
	9B	TC4-	Thermocouple 4 negative input	


N.B.: X.AI05 valore temperatura ambiente

SLOT 4 (H1-TT0)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	COM1	Digital output 1-8 common voltage (12÷28 dc volts)	
	2A	O1	Digital output 1	X.OUT05
	3A	O2	Digital output 2	X.OUT06
	4A	O3	Digital output 3	X.OUT07
	5A	PE	Earth	
	6A	TC1+	Thermocouple 1 positive input	X.AI06
	7A	TC1-	Thermocouple 1 negative input	
	8A	TC2+	Thermocouple 2 positive input	X.AI07
	9A	TC2-	Thermocouple 2 negative input	
	1B	I1	Digital input I1	X.INP04
	2B	I2	Digital input I2	X.INP05
	3B	I3	Digital input I3	X.INP06
	4B	O4	Digital output 4	X.OUT08
	5B	PE	Earth	
	6B	TC3+	Thermocouple 3 positive input	X.AI08
	7B	TC3-	Thermocouple 3 negative input	
	8B	TC4+	Thermocouple 4 positive input	X.AI09
	9B	TC4-	Thermocouple 4 negative input	


N.B.: X.AI10 valore temperatura ambiente

SLOT 5 (H1-TT0)


	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	COM1	Digital output 1-8 common voltage (12÷28 dc volts)	
	2A	O1	Digital output 1	X.OUT09
	3A	O2	Digital output 2	X.OUT10
	4A	O3	Digital output 3	X.OUT11
	5A	PE	Earth	
	6A	TC1+	Thermocouple 1 positive input	X.AI11
	7A	TC1-	Thermocouple 1 negative input	
	8A	TC2+	Thermocouple 2 positive input	X.AI12
	9A	TC2-	Thermocouple 2 negative input	
	1B	I1	Digital input I1	X.INP07
	2B	I2	Digital input I2	X.INP08
	3B	I3	Digital input I3	X.INP09
	4B	O4	Digital output 4	X.OUT12
	5B	PE	Earth	
	6B	TC3+	Thermocouple 3 positive input	X.AI13
	7B	TC3-	Thermocouple 3 negative input	
	8B	TC4+	Thermocouple 4 positive input	X.AI14
	9B	TC4-	Thermocouple 4 negative input	

N.B.: X.AI15 valore temperatura ambiente

SLOT 6 (H1-I16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	+24V	Out 24 Volt	
	1B	0V		
	2A	I1	Digital input 1	X.INP10
	3A	I2	Digital input 2	X.INP11
	4A	I3	Digital input 3	X.INP12
	5A	I4	Digital input 4	X.INP13
	6A	I5	Digital input 5	X.INP14
	7A	I6	Digital input 6	X.INP15
	8A	I7	Digital input 7	X.INP16
	9A	I8	Digital input 8	X.INP17
	2B	I9	Digital input 9	X.INP18
	3B	I10	Digital input 10	X.INP19
	4B	I11	Digital input 11	X.INP20
	5B	I12	Digital input 12	X.INP21
	6B	I13	Digital input 13	X.INP22
	7B	I14	Digital input 14	X.INP23
	8B	I15	Digital input 15	X.INP24
	9B	I16	Digital input 16	X.INP25

SLOT 7 (H1-P16)

	Pin	Nome Name	Descrizione Description	Indirizzo Address
	1A	O1	Digital output 1	X.OUT13
	2A	O2	Digital output 2	X.OUT14
	3A	O3	Digital output 3	X.OUT15
	4A	O4	Digital output 4	X.OUT16
	5A	O5	Digital output 5	X.OUT17
	6A	O6	Digital output 6	X.OUT18
	7A	O7	Digital output 7	X.OUT19
	8A	O8	Digital output 8	X.OUT20
	1B	O9	Digital output 9	X.OUT21
	2B	O10	Digital output 10	X.OUT22
	3B	O11	Digital output 11	X.OUT23
	4B	O12	Digital output 12	X.OUT24
	5B	O13	Digital output 13	X.OUT25
	6B	O14	Digital output 14	X.OUT26
	7B	O15	Digital output 15	X.OUT27
	8B	O16	Digital output 16	X.OUT28
	9A	COM1	Digital output 1-8 common voltage (12÷28 dc volts)	
	9B	COM2	Digital output 9-16 common voltage (12÷28 dc volts)	

Documento generato automaticamente da **Qem Wiki** - <https://wiki.qem.it/>

Il contenuto wiki è costantemente aggiornato dal team di sviluppo, è quindi possibile che la versione online contenga informazioni più recenti di questo documento.